



Ideal para alimentar
luces led o pequeños
circuitos de control

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LCD
AC - DC

EN-24V5A

DESCRIPCIÓN

Este adaptador de alimentación es un dispositivo esencial diseñado para convertir corriente alterna (AC) de 100-240 voltios a corriente continua (DC) de 24 voltios, entregando una corriente máxima de 5 amperios.

Es ideal para alimentar una amplia gama de dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación de 24V DC, pero que están diseñados para operar en entornos con suministro eléctrico de 100-240V AC.

Cómo usarlo:

Simplemente conecta el adaptador a la toma de corriente y el cable de salida al puerto de entrada de tu dispositivo.

Es fundamental asegurarse de que el dispositivo a conectar realmente necesita 24V y no supera los 5A de consumo para evitar daños tanto en el dispositivo como en el adaptador.



CALIDAD



GARANTIA



SOPORTE



5.5*2.5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca : ENERGIT
Modelo : EN-24V5A
Tecnología : Fuente LCD
Garantía : 1 Año
Material : Plástico
Made in : Perú

DC - SALIDA

Potencia Real : 120W
Salida : 24V DC (100% Estabilizado)
Rango : +/- 1%
Corriente de salida : 5A (5000mA) Máx.
Conector de salida : 2.5*5.5mm
Eficiencia : $\geq 98\%$
Polaridad del Conector : Positivo (+) al centro /
Negativo (-) al exterior

AC - INGRESO

Ingreso : 220V AC
Rango : 100V – 240V AC
Fase : Monofásico
Frecuencia : 50 – 60 Hz
Tipo : Fuente del adaptador
del enchufe de pared
Color del adaptador : Negro
Frecuencia : 50 – 60 Hz

CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud : 4800 m.s.m
Temperatura de Trabajo : $0^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{C}$
Humedad Relativa : 0 ~ 90 % Sin condensación
Estándares de seguridad : CE, FCC, RoHS

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue.
- Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo.

